


Цифровая видеокамера Инструкция по установке

Модель: CTV- IPD2820 VPEM

IP 2.0 Мп камера с ИК подсветкой
антивандального исполнения



Габаритные размеры



Комплектация:

- Трафарет
- Крепежный комплект

Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания

Установка камеры



Крепежные отверстия

1. Закрепить основание камеры на стене (потолке)



2. Ослабить зажимное кольцо, направить камеру на объект наблюдения



Фокус Зумм

3. Затянуть зажимное кольцо, при необходимости отверткой настроить зумм и фокус



Внимание!

- Поддача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Параметры	CTV -IPD2820 VPEM
Сенсор	HI3516C + 1/2,8" Sony IMX222
Эффективных пикселей	2 Мпкс
Основной поток	1080P @ 25\30 к\с
Протокол сжатия видео	H.264
Протокол данных	ONVIF
ИК- подсветка	36 светодиодов
Дальность ИК-подсветки	30-40 м
Чувствительность	0 Лк (ИК-Вкл)
Объектив	2 мпкс, 2,8 -12 мм
POE	IEEE 802.3 AF
Поддержка протоколов	TCP\IP, RTP\RTSP, FTP, DNS, HTTP, UDP, NTP
Напряжение питания\ ток	12 В пост.\ не более 0,5 А
Рабочая температура	- 20° C- 50° C
Сетевые настройки по умолчанию:	
IP- адрес	192.168.1.88
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Порт HTTP	80
Логин	admin
Пароль	admin