


1. Скачайте на сайте ctvcctv.ru на странице продукта ZIP-архив с файлом прошивки для монитора СТВ-М5701 с расширением *.ius.

[Перейти на сайт:](http://ctvcctv.ru)



2. Отформатируйте карту памяти microSD объемом до 256 ГБ на вашем компьютере, выбрав файловую систему exFAT или FAT32.
3. Скопируйте файл прошивки в корневой каталог карты памяти.
4. Вставьте карту памяти в слот монитора и включите устройство. В **Главном меню** перейдите в раздел **Мои файлы – Файлы** и нажмите на файл прошивки.



Во время обновления ПО на экране в течение 2 минут будет отображаться **Обновление ПО...**, затем ПО успешно обновлено, после чего монитор автоматически перезагрузится.

ВНИМАНИЕ

Во время обновления прошивки не извлекайте карту памяти из слота и не выключайте питание монитора!